

Paris Paring/Reset Instruction

初めてのペアリング

1. イヤホンを充電ケースに入れた後、取り出します。LED ブルーライトが 3 回点滅します。
2. 左右のイヤホンを互いに近づけると、自動的にペアリングされます。ペアリングが完了すると、左イヤホンの LED ライトがゆっくり点滅し、右イヤホンが点滅します。

*使用するたびに、最初に充電ケースから取り出されるイヤホンが自動的にメインのイヤホンになります。このマスターイヤホンはスマートフォンに接続すると同時に同期してもう片方のイヤホンにシグナルを転送します。

3. スマートフォンの Bluetooth 設定を開き Urbanista Paris 'R' または Urbanista Paris 'L'のどちらか先に表示された方に接続します。もう片方のイヤホンにペアリングするかどうかを尋ねるポップアップが表示されますので、'はい'をクリックしてください。あとは自動的に接続されます。

**端末によっては未接続の表示が出ることもありますが、イヤホンから 'connected'との音声聞こえると、接続は自動的に完了しています。

Paris リセット方法

1. スマートフォンの Bluetooth 設定から Urbanista Paris の登録を削除します。
設定 > Bluetooth > Urbanista Paris 'R' と 'L' のアイコンをクリック > このデバイスの登録の削除を行う
2. 充電ケースが充電済みで LED ライトがオンになっていることを確認してください。
3. 左右のイヤホンを充電ケースから取り出し、左右のロゴマークを同時に 5 秒間長押しして、イヤホンの電源を切ります。（耳に装着し操作を行った場合、'Power off' と聞こえます。）
4. 両方の LED ライトが点滅するまで、さらに 8-10 秒間ほど長押しし、すぐに両方のイヤホンのロゴマークを 2 回素早くクリックすると、イヤホンの LED ライトが点滅が止まります。少し待つとイヤホンの電源が入り、LED ライトが点滅します。
（耳に装着し操作を行った場合、長押ししている間に 'Power on' → 'Paring' → “ボンボンボン” と効果音が聞こえ、すぐに両方のイヤホンのロゴマークを 2 回素早くクリックすると、“ボン”効果音が聞こえます。少し待つと 'Power ON' 効果音が聞こえ電源が自動で入ります。）

5. イヤホンを充電ケースに戻します。これでリセットは完了です。

“初めてのペアリング”に戻り、スマートフォンを再度ペアリングしてください。

***イヤホンの片側からしか聞こえない、Bluetooth に上手く接続ができないなどの問題が起きた時には、まずリセットをしてみてください。